

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Никуши Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

SWS **600** **L-** ☐ / ☐

Series name Output voltage

Output power

Option
Blank: Standard type
RF: Reversed fan model
(Exhausted cooling)

- Low Profile: slim design with the thin of 61mm
- Wide operating temperature range (-20°C ~ +74°C)
- Temperature controlled fan
- Reduced acoustic noise

[illegible]

Model	SWS 1000L-3	SWS 1000L-5	SWS 1000L-12	SWS 1000L-15	SWS 1000L-24	SWS 1000L-36	SWS 1000L-48	SWS 1000L-60
Input Voltage Range	AC85 to 265V (47-63Hz) or DC120 to 350V							
Maximum Output Power (Peak Power)	660W	1000W	1056W	1050W	1056(1224)W	1044W	1056(1200)W	1020W
Normal Output Voltage	3.3V	5V	12V	15V	24V	36V	48V	60V
Output Voltage Range	2.64-3.96V	4.0-6.0V	9.6-14.4V	12.0-19.5V	19.2-28.8V	28.8-43.2V	38.4-56.0V	48.0-66.0V
Operating Temperature	-20 to +74°C (-20 to +50 : 100%, +74 :50%)							
Safety	Approved by UL60950-1,CSA60950-1, EN60950-1, EN50178, UL60601-1, EN60601-1 CSA-C22.2 No.601.1-M90 Designed to meet DENAN, EN61010-1							
EMI	Designed to meet VCCI-B, FCC-B,EN55011/EN55022-B							
Immunity	Designed to meet EN61000-4-2 (Level 2, 3), -3 (Level 3), -4 (Level 3), -5 (Level 3, 4), -6 (Level 3), -8 (Level 4), -11							
Weight	2.3kg							
Dimension (mm)	150 x 61 x 240							

Product lineup

Output Voltage	600W		1000W	
	Output Current	Model	Output Current	Model
3.3V	120A	SWS600L-3	200A	SWS1000L-3
5V	120A	SWS600L-5	200A	SWS1000L-5
12V	53A	SWS600L-12	88A	SWS1000L-12
15V	43A	SWS600L-15	70A	SWS1000L-15
24V	27(31)A	SWS600L-24	44(51)A	SWS1000L-24
36V	18A	SWS600L-36	29A	SWS1000L-36
48V	13(15)A	SWS600L-48	22(25)A	SWS1000L-48
60V	10A	SWS600L-60	17A	SWS1000L-60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru>